

## RF-Controller E

### Contrôleur luminaire RF

Référence 96628009

#### Application

Le contrôleur de luminaire RF E est un contrôleur sans fil pour surveiller et contrôler les installations d'éclairage en plein air. Il est conçu pour installation sur un mât et il fonctionne en harmonie avec les différentes versions de passerelle et contrôleur de luminaire RF UrbaSens. Ensemble, ils établissent un réseau maillé fiable, sans fil et auto-réparant, qui convient aux luminaires d'extérieur de différentes applications, comme "Routes et rues", "Paysages urbains", "Parkings" et d'autres. Les programmes marche/arrêt et gradation continue programmables à distance sont adaptés aux luminaires qui exploitent la technologie LED ainsi qu'aux sources de lumière classiques reliées à un driver DALI standard.

Par ailleurs, le contrôleur fournit une interface idéale pour contrôler plusieurs dispositifs pour différentes applications urbaines intelligentes.

#### Aide à l'étude de projets

Le dispositif doit être installé en sécurité sur le mât et le câble préinstallé de 5 m de long connecté doit être acheminé au boîtier de raccordement du luminaire par un orifice situé sur le mât. Tout le matériel d'installation nécessaire accompagne le contrôleur RF E.

L'antenne est intégrée de manière à ce qu'aucune autre ne soit nécessaire. Le positionnement du dispositif doit être décidé en tenant compte d'une bonne connectivité RF.

Démarrage après la connexion au secteur sans mise en service. Le contrôleur sous tension commence automatiquement à communiquer avec les autres passerelles et contrôleurs UrbaSens accessibles. Les réglages par défaut peuvent être changés en utilisant un CMS relié à la passerelle.



#### Fonctionnement

Ce contrôleur envoie les données et reçoit des instructions de la passerelle par la fréquence radio. Le statut actuel (y compris les mauvais fonctionnements tels que les sources d'éclairage en panne) est signalé par le réseau de fréquence radio à la passerelle et au Web, où les détails peuvent être visionnés à l'aide d'un CMS UrbaSens sur un ordinateur portable, un PC ou un autre appareil à navigateur.

Le contrôleur RF E a une sortie DALI par laquelle les drivers (et les sources de lumière qui y sont reliées) peuvent être mis en marche ou à l'arrêt et gradés de manière continue.

L'horloge astronomique intégrale veille à ce que les points de commutation programmés soient exécutés de manière autonome, même en cas d'interruption des communications. En plus de temps de commutation absolus (avec l'horloge de 24 h), il est également possible de configurer des temps de commutation relatifs (avant/après coucher/lever du soleil).

### Caractéristiques techniques

|  |   |
|--|---|
| Tension d'alimentation nominale                  | 230VAC 50/60Hz  |
| Tension d'alimentation autorisée                 | 207 - 253VAC 50/60Hz  |
| Consommation électrique                          | < 2 W   |
| Classe de protection                             | Classe électrique II  |
| Température ambiante                             | -20°C à +70°C   |
| Humidité   | HR 20 à 90 % sans condensation  |
| Fixation   | Fixation sur mât  |
| Protection contre les infiltrations              | IP65  |
| Dimensions                                       | 110 x 55 x 30mm   |
| Processeur                                       | ARM Cortex-M3 CPU   |
| Déviations de l'horloge en temps réel            | Maximum 4 minutes/an  |
| Protection électrique                            | Protection contre les surcharges et les courts-circuits   |
| Puissance / DALI/1-10 V GPIO                     | Câble à 4 conducteurs, 5 m de long<br>Connecteur à 12 broches, grille 1,27 mm   |
| Niveau d'éclairage par défaut                    | 100 % (si n'est pas connecté au réseau RF)  |
| Heures de commutation par défaut                 | "ON" au coucher du soleil, "OFF" au lever   |
| Réseau à mailles sans fil                        | Réseau maillé sans fil auto-réparant 2,4GHz IEEE 802.15.4, puissance de transmission maxi +10 dBm. Portée en champ libre jusqu'à 1 km                   |
| Distance maximum proposée entre 2 dispositifs RF | 200m  |
| Rapport contrôleur RF à passerelle               | 200:1   |
| Sécurité du réseau                               | 128 AES et SSL, sécurité multi-couches avec encodage bout à bout  |
| Conformité                                       | RoHS, CE, EN301489-1/3, EN61547, EN55015, EN300328, EN60950, EN50121-5, Trancepteur RF conforme aux normes européennes, américaines et canadiennes (IC) |